

Контроллер Datakom D-300 mk3 (D300/D300 mk2/D300 mk3)

23 321 руб.

ID поста блога для комментариев	5244
Документ (PDF)	Загрузить
Напряжение питания	от 8.0 до 36.0 В
Вес, г	250
Напряжение сети	0-300В (Ф-Н)
Частота сети	0-600 Гц
Размеры окна для установки	117x87 mm
Размеры ДхШхВ, мм	133 x 107 x 46
Частота генератора	0-600 Гц
Материал корпуса	жаропрочный полимер ABS (UL94-V0, 110°C)
Напряжение генератора	0-300В (Ф-Н)
Температура хранения	от -40°C до 80 °C
Максимальный ток потребления	max 500 mA
Монтаж	поверхностный монтаж на плоскую поверхность тип 1. Задние фиксирующие пластиковые кронштейны
Рабочая температура	от -20°C до 70 °C
Степень защиты IP	IP65 со стороны передней панели, IP30 со стороны задней крышки
Относительная влажность	95% без конденсации
Дисплей	2.9", 128 x 64 пикселей
Токовые входы	для трансформаторов тока/5 A
Цифровые входы	напряжение 0 to 36 V - DC
Напряжение магнитного датчик	0.5 to 50 Vpk
Возбуждение зарядного генератора	2 W
Выходы на контакторы	16 Amps @250 V
Топологии	1 - 2 - 3 фазы , с или без нейтрали
Отключение стартера	0 V за 100 ms
Частота магнитного датчика	0 to 20000 Hz
Точность V - A - cos	0.5% + 1 деление
Диапазон аналоговых входов	0-5000 Ом
USB	Полноскоростной USB 2.0
Точность kW - kVA - kVA _r	1.0% + 1 деление
Выходы постоянного тока	Защищенны е полупроводниковы е выход ы , н оминал ом 1 Amp @28 V - DC

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.