

Контроллер Datakom DKG-705

40 323 руб.

ID поста блога для комментариев	5805
Напряжение питания	от 9.0 до 33.0 В
Вес	800 гр.
Напряжение сети	0 до 300 В
Частота сети	0-200 Гц
Размеры окна для установки	188 x 140 мм
Размеры ДхШхВ, мм	192 x 144 x 49 мм
Частота генератора	0-200 Гц
Материал корпуса	жаропрочный полимер ABS (UL94-V0, 110°C)
Напряжение генератора	0-300 В
Монтаж	с передней панели при помощи зажима
Относительная влажность	95% без конденсации
Аналоговые входы	от 0 до 5000 Ом
Цифровые входы	от 0 до 35 В постоянного тока
Частота магнитного датчика	от 0 до 20000 Гц
Максимальный ток на каждую клемму	10А
Общий выходной номинал постоянного тока	10А постоянного тока
Выход управления регулятором напряжения	от 300 Ом до 200 КОм
Измерение тока	от трансформаторов тока 5А. Максимальная нагрузка 0,7 вольт-ампер на фазу
Напряжение магнитного датчика	от 0,5 до 70 В
Выход управления регулятором оборотов	0 - 10 В постоянного тока
Диапазон рабочей температуры	от -20 С до 70 С
Ток возбуждения зарядного генератора	12 В - 36 mA-DC/24 В- 72 mA-DC
Выпадение при запуске	выдерживает 0 В, в течение до 100 миллисекунд
Ток потребления максимальный	500 mA
Порт передачи данных	RS-232. 9600 бод

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

+7 (495) 215-25-98

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.