

Регулятор напряжения AVR ADVR16FC (ADVR-16FC)

27 008 руб.

Минимальная цена	27007.57
В наличии	Да
Максимальная цена	27007.57
ID поста блога для комментариев	5983
Напряжение на выходе	макс. 90 В пост.тока при входе 240 В пер.тока
Напряжение на измерительном входе	170 ~ 510 В пер.тока, однофазный, 2-проводной (выбирается DIP-переключателем)
Вес	535г ± 2%
Напряжение на входе питания	60 ~ 300 В пер.тока, однофазный, 2-проводной
Размеры	156мм Д * 106мм Ш * 43мм В
Максимальный ток на выходе (не более 10сек)	20 А
Внешняя регулировка напряжения	± 5% с 2 кОм 1 Вт блок подстройки
Регулирование напряжения	< ± 0.5% (с 4% регулированием хода двигателя)
Защита от перевозбуждения	Макс. выход В пост. тока 95% 20 сек.
Частота на измерительном входе	50/60 Гц (выбирается DIP-переключателем)
Аналоговый вход	Макс. ±5В пост. тока. ±10% при ±3В пост. тока
Номинальный ток на выходе, А	16 А
Защита от понижения частоты	50/60 Гц, выбирается DIP SW
Сопротивление на выходе	мин. 5 Ом
Компенсация тока нагрузки	1А или 5А макс. 7% при PF±0.5 выбирается DIP-переключателем

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

+7 (495) 215-25-98

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.