

Регулятор напряжения AVR ADVR2100M (ADVR-2100M, Marathon PM500)

36 110 руб.

Минимальная цена	36110.40
В наличии	Да
Максимальная цена	36110.40
ID поста блога для комментариев	5330
Документ (PDF)	Загрузить
Напряжение на выходе	номинальное 125 В пост. тока при напряжении на входе питания 220 В пер.тока
Напряжение на измерительном входе	от 220 to 600 В 1/3 фазы. 2-3 провода. выбирается DIP-переключателем
Вес	470 г $\pm$ 2%
Напряжение на входе питания	от 60 до 300 В переменного тока, 1 фаза. 2-провода.
Размеры	150 мм (Д) * 135 мм (Ш) * 55.5 мм (В)
Защита от перевозбуждения	125 $\pm$ 4 В постоянного тока при 220 В переменного тока, через 5 сек.
Частота на измерительном входе	50/60 Гц выбирается DIP-переключателем
Номинальный ток на выходе, А	5 А
Частота на входе питания	50 to 500 Гц
Подавление ЭМП	Фильтрация внутренних электромагнитных помех
Автоматическая коррекция напряжения	$\pm$ 0,5% (при отклонении частоты двигателя от номинальной не более 4%)
Защита от пониженной частоты (заводская установка) при 60 Гц	срабатывает при достижении частоты 55 Гц
Максимальный (кратковременный, в течение 10 сек.) ток на выходе	7 А
Рассеяние мощности	макс. 12 Вт
Защита от пониженной частоты (заводская установка) при 50 Гц	срабатывает при достижении частоты 45 Гц
Выходное сопротивление	от 13 до 100 Ом
Подстройка выходного напряжения	10 % при помощи внешнего блока подстройки 1Вт, 1КОм

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

+7 (495) 215-25-98

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.