

## Регулятор напряжения AVR Kutai ADVR054 (ADVR-054)

# 13 918 руб.

|                                                                 |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Минимальная цена                                                | 13917.55                                                                                       |
| В наличии                                                       | Да                                                                                             |
| Максимальная цена                                               | 13917.55                                                                                       |
| ID поста блога для комментариев                                 | 5180                                                                                           |
| Документ (PDF)                                                  | Загрузить                                                                                      |
| Напряжение на выходе                                            | максимально 63 В пост. тока при напряжении на входе питания 240 В пер.тока                     |
| Напряжение на измерительном входе                               | от 170 до 260 В / 340-520 В переменного тока, 1 фаза. 2-провода. выбирается DIP-переключателем |
| Вес                                                             | 270 г $\pm$ 2%                                                                                 |
| Напряжение на входе питания                                     | от 100 до 300 В переменного тока, 1 фаза. 2-провода.                                           |
| Размеры                                                         | 121 мм (Д) * 81 мм (Ш) * 44.5 мм (В)                                                           |
| Защита от перевозбуждения                                       | 78 $\pm$ 5 В постоянного тока при 220 В переменного тока, через 5 сек.                         |
| Частота на измерительном входе                                  | 50/60 Гц выбирается DIP-переключателем                                                         |
| Номинальный ток на выходе, А                                    | 5 А                                                                                            |
| Подавление ЭМП                                                  | Фильтрация внутренних электромагнитных помех                                                   |
| Автоматическая коррекция напряжения                             | $\pm$ 0,5% (при отклонении частоты двигателя от номинальной не более 4%)                       |
| Время плавного пуска                                            | 3 сек.                                                                                         |
| Защита от пониженной частоты (заводская установка) при 60 Гц    | срабатывает при достижении частоты 55 Гц                                                       |
| Максимальный (кратковременный, в течение 10 сек.) ток на выходе | 7 А                                                                                            |
| Рас рассеяние мощности                                          | макс. 8 Вт                                                                                     |
| Защита от пониженной частоты (заводская установка) при 50 Гц    | срабатывает при достижении частоты 45 Гц                                                       |
| Выходное сопротивление                                          | от 15 до 100 Ом                                                                                |
| Подстройка выходного напряжения                                 | 3,5 % при помощи внешнего блока подстройки 1Вт, 10м                                            |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

**+7 (495) 215-25-98**

## Почему берут у нас



### Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



### **Постгарантийный сервис**

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



### **Инженерная поддержка**

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



### **Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.