

Регулятор напряжения AVR MX341 для Stamford

4 288 руб.

Минимальная цена	4288.11
В наличии	Да
Максимальная цена	4288.11
ID поста блога для комментариев	5879
Документ (PDF)	Загрузить
Напряжение на выходе	максимально 120 В пост. тока
Напряжение на измерительном входе	190 ~ 264 В переменного тока Макс. 1-фазное, 2-проводн.
Вес	394 г ± 2%
Размеры	150 мм Д * 135 мм Ш * 40 мм В
Максимальный ток на выходе (не более 10сек)	6 А
Внешняя регулировка напряжения	± 10% с 1 кОм 1-ваттным подстроечным резистором
Регулирование напряжения	< ± 1% (при 4% регулировании двигателя)
Защита от перевозбуждения	Уставка 75 В пост. тока, задержка времени 10 сек. (фиксир.)
Частота на измерительном входе	50/60 Гц
Номинальный ток на выходе, А	2,7 А
Сопротивление на выходе	мин. 15 Ом
Защита от пониженной частоты (заводская установка)	Уставка 95% Гц Спад 170% до 30 Гц
Напряжение на силовом входе (ГПМ)	140 ~ 220 В переменного тока Макс. 3-фазное 3-проводное 3А фаза
Вход ограничителя тока	10 Ом нагрузка. Диапазон чувствительности 0,5 ~ 1А
Время линейного нарастания при плавном пуске	3 сек.

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

+7 (495) 215-25-98

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.