

Дизельный генератор Energoprom ESC 182/400 (LS)



2 008 482 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	145.6 кВт(182 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	160.16 кВт (200.2 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Кожух
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	Cummins
Модель двигателя	6CTAA8.3-G2(E)
Номинальная мощность двигателя	163 кВт
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	Рядное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный
Рабочий объем двигателя	180 л
Объем системы смазки	27.6 л

Генератор

Производитель генератора	Leroy Somer
Модель генератора	TAL-A44-M +AREP
Тип генератора	Синхронный
Число фаз	3

Генератор

Частота	50 Гц
Сила тока	263 А
Система возбуждения	AREP
Класс изоляции	Н

Шкаф управления

Производитель панели управления	Deep Sea
Модель панели управления	DSE 6120-05

Топливная система

Топливо	дизель
Объем топливного бака, л	310 л

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Система электрооборудования

Напряжение в системе	12/24 В
----------------------	---------

Дополнительные характеристики

Степень защиты	IP 23
Назначение	Для бизнеса, Для стройки

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда Energoprom

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



Cummins 6CTAA8.3-G2(E)

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



Leroy Somer TAL-A44-M +AREP

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.