

Дизельный генератор Hertz HG 1000 PC



16 312 934 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	732 кВт(915 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	803 кВт (1004 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	Perkins
Модель двигателя	4008TAG1A
Количество цилиндров	8
Расположение цилиндров	Рядное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный
Степень сжатия	13.6:1
Рабочий объем двигателя	30.561 л
Объем системы смазки	165.6 л
Объем системы охлаждения	149 л

Генератор

Производитель генератора	Crompton
Модель генератора	G1R400MA
Тип генератора	Синхронный

Генератор

Число фаз	3
Частота	50 Гц
Класс изоляции	H

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	194 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	142 л/ч
Расход топлива при 50% нагрузке	97 л/ч
Объем топливного бака, л	1540 л
Рейтинг экономичности	4.25

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Дополнительные характеристики

Степень защиты	IP 23
----------------	-------

Массо-габаритные характеристики

Масса	7847 кг
Длина	4500 мм
Ширина	2050 мм
Высота	2370 мм
Назначение	Для производства

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда Hertz

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



Perkins 4008TAG1A

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



Crompton G1R400MA

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.