

Дизельный генератор Hertz HG 275 PC



4 064 226 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	200 кВт(250 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	220 кВт (300 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	Perkins
Модель двигателя	1506A-E88TAG3
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	Рядное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный
Степень сжатия	16:1
Рабочий объем двигателя	8.8 л
Объем системы смазки	41 л
Объем системы охлаждения	29.6 л

Генератор

Производитель генератора	Crompton
Модель генератора	G1R315SE
Тип генератора	Синхронный

Генератор

Число фаз	3
Частота	50 Гц
Класс изоляции	H

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	55.5 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	41.6 л/ч
Расход топлива при 50% нагрузке	28.9 л/ч
Объем топливного бака, л	385 л
Рейтинг экономичности	3.8

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Дополнительные характеристики

Степень защиты	IP 23
----------------	-------

Массо-габаритные характеристики

Масса	2705 кг
Длина	3000 мм
Ширина	1300 мм
Высота	1600 мм
Назначение	Для стройки

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда Hertz

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



Perkins 1506A-E88TAG3

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



Crompton G1R315SE

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.