

Дизельный генератор Magnus 500/400 FA (Woling)



3 273 710 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	500 кВт(625 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	550 кВт (688 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	WOLING
Модель двигателя	WLV565-610
Количество цилиндров	12
Расположение цилиндров	V-образное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный
Рабочий объем двигателя	26.6 л
Объем системы смазки	58 л
Объем системы охлаждения	120 л

Генератор

Производитель генератора	Stamford
Модель генератора	HC534FS
Тип генератора	Синхронный
Число фаз	3

Генератор

Частота	50 Гц
Класс изоляции	H

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	109.3 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	82 л/ч
Расход топлива при 50% нагрузке	54.7 л/ч
Объем топливного бака, л	685 л
Рейтинг экономичности	5

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Дополнительные характеристики

Степень защиты	IP23
----------------	------

Массо-габаритные характеристики

Масса	4450 кг
Длина	4500 мм
Ширина	2000 мм
Высота	2500 мм
Назначение	Для стройки, Для производства

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда Magnus

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



WOLING WLV565-610

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



Stamford HC534FS

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.